

Configuração da porta USB

Este boletim informa como alterar o Modo de comunicação da Porta USB para a instalação da cortadora no Windows 7 ou Windows Vista 64 Bits.

Note que: Caso não seja possível efetuar o procedimento abaixo, será necessário a atualização do firmware da cortadora, neste caso, consulte o boletim de [Como atualizar o Firmware](#).

Para Alterar o modo da porta na cortadora sem visor:

- 1 -) Com a cortadora ligada, pressione On/Off-line para o LED apague.
- 2 -) Pressione a tecla PAUSE
- 3 -) Pressione as teclas PAUSE + ORIGIN simultaneamente
- 4 -) Os LEDs REPEAT, DATA CLEAR e CUT TEST deverão acender e/ou piscar de acordo com a tabela abaixo:

LED REPEAT	LED DATA CLEAR	LED CUT TEST	Modo de comunicação
SEMPRE ACESSO	PISCANDO	SEMPRE ACESSO	Modo de Fabrica (original mode)
SEMPRE ACESSO	SEMPRE ACESSO	PISCANDO	Vista 64 Bits / Windows 7 (commom mode)

5 -) Para alterar o modo de comunicação da porta, pressione a tecla corresponde ao modo, DATACLEAR ou CUTTEST

6 -) Confirme o modo de acordo com a tabela acima e pressione ORIGIN SET para salvar a configuração.

7 -) Pressione On/Off-Line para que o LED acenda novamente.

Para Alterar o modo da porta na cortadora com visor:

- 1 -) Com a cortadora ligada, pressione On/Off-line para acessar o menu.
- 2 -) Pressione a tecla MISC
- 3 -) Pressione a tecla para a direita ou esquerda até localizar USB printer type
- 4 -) Pressione a tecla OK para acessar a opção.
- 5 -) Pressione a tecla para cima ou para baixo escolher o modo de comunicação e pressione OK.